



CONFIGURACIÓN DE LOS USUARIOS EN LOS CONMUTADORES NS-500/NS-1000

PROCEDIMIENTO PARA CONFIGURACIÓN DE USUARIOS EN LOS CONMUTADORES KX-NS500 /NS1000


En este documento se explica el procedimiento para cambiar el idioma, las contraseñas y crear usuarios nuevos para los conmutadores NS-500/NS1000.

1.- Entrar a menú de **USER (usuarios)** y presionamos el submenú **User Profile**. Dentro de **User Profile**, nos aparecerá la siguiente pantalla y seleccionamos el usuario a modificar, en este ejemplo aparece el usuario por defecto.

Lo seleccionamos como indica la imagen y presionamos el botón de editar  en la parte inferior izquierda de la pantalla.



2.- Accedemos a la configuración del usuario. Aquí es donde cambiaremos el **Login ID** y **Password** del usuario como también el **idioma** en que visualizaremos la configuración, en este ejemplo el usuario se mostraba en inglés por lo que lo cambiaremos a español. Al aplicar estos cambios la modificación es inmediata, el conmutador actualizará la ventana y se mostrará el idioma que elegimos.



3.- Para crear un usuario nuevo ingresamos a la opción **Add User** → **Single User**. Tenemos que ingresar un nombre, apellido y el nivel de usuario que poseerá.

Disponemos de 2 niveles de usuarios: usuario y administrador.

Usuario: sólo podrá ver determinada información, esta varía dependiendo la configuración que apliquemos. Para ver las grabaciones de llamadas, asignando como supervisor de un grupo y para monitorear en tiempo real un grupo de extensiones con reportes de llamadas, se selecciona la **Función de Call Center**.

**Para más información véase la guía de Funciones de Call de Center.*

Administrador: Podrá ver la configuración del equipo como Instalador.

Web Maintenance Console [Off-line]

Users

- 1. User Profiles
- 2. Add User
 - 1. Single User
 - 2. Multiple Users
- 4. ICDG Management
- PBX Configuration
- UM Configuration
- Network Service

Single User

User Information | Contact | Unified Message | Telephony Feature | Login Account

First Name: Nombre

Last Name: Apellido

Change Language: English (UK)

Department:

Section:

User Group: 1

User Level: User (selected), Administrator

OK Cancel

4.- Después entramos a la pestaña de **Contact (contacto)** y le asignamos un número de extensión a ese usuario.

Web Maintenance Console [Off-line]

Users

- 1. User Profiles
- 2. Add User
 - 1. Single User
 - 2. Multiple Users
- 4. ICDG Management
- PBX Configuration
- UM Configuration
- Network Service

Single User

User Information | **Contact** | Unified Message | Telephony Feature | Login Account

Extension No. (selected): 101

Device: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119

Extension PIN:

CAUTION: It is strongly recommended that a password should be complex for maximum protection. Change the password periodically.

DDI:

Fax:

Phone (Home):

Phone (Mobile):

Email 1:

Email Address:

☒ Use for missed call notification

☐ Automatic copy to UM message notification

Email 2:

Email Address:

OK Cancel

5.- Por último, entramos a la pestaña de **Login Account** y le asignamos un Login Id y un Password. Presionamos el botón OK y listo, nuestro nuevo usuario está listo para su uso.

