


GUÍA PARA NOTIFICACIÓN DE BUZÓN A EMAIL.

Requisitos:

NS500 (tarjeta DSP y SD)

Licencia: NSU-2XX

1.- Verificar licencia activada en el equipo, menú *1.1 - Activation Key*.



2. Después entramos a *Network Service>1.-IP Address/Ports* y verificamos que nuestra DSP tenga direccionamiento IP estático.


3. Después configuramos las opciones de correo de la PBX, en el mismo menú de *Network Service, 2.6*.

Mail address: la dirección de correo que tendrá el KX-500.


SMTP SERVER for relay: la dirección del servicio correo y puerto que utiliza (puede ser de Outlook, Gmail, yahoo) o algún servidor interno que tengan y habilitamos *SMTP over TLS*.

SMTP AUTHENTICATION: el correo y contraseña de la cuenta.

4. Después creamos los mailbox de las extensiones, entramos a menú de *UM Configuration*, menú *1.1 Mailbox Settings > Quick Settings*. Y damos clic en *Agregar*.



5. Ligamos el correo con la extensión y colocamos un nombre de usuario.



6. Después abajo en *Notification Parameters>E-mail/Text Message Device* damos clic en *Edit*.

The screenshot shows the 'Notification Parameters' window. Under the 'Basic Setting' tab, the 'E-mail/Text Message Device' section is highlighted with a red circle around the 'Edit' button. Other sections include 'Call Transfer Status', 'Message Waiting Lamp', 'External Message Delivery', and 'Auto Forwarding'.

7. Aquí colocamos el correo al cual le llegarán las notificaciones por email, asignamos un nombre y le indicamos que nos adjunte los archivos de audio. Seleccionamos si queremos que no los mande continuo o por agenda. Escribimos un subject del correo y aplicamos. Podemos enviar a 3 correos distintos.

The screenshot shows the 'E-mail/Text Message Device' configuration window. The 'Device No. 1' tab is selected. The 'User Name' is 'juan perez', 'E-mail Address' is 'juan.perez@panasonic.com', 'Only Urgent Messages' is 'No', 'Title Order' is 'Title-ID-Name', and 'Title String' is 'mensaje de ns500'. The 'Use Mode' is set to 'Continuously'. The 'Attach Voice File' is set to 'Yes'. The 'Send Wait Time' is '0' minutes. The 'Delete After Send (Voice File)' is set to 'No'.

8. Solo falta realizar el desvío de la extensión al número flotante del buzón. Para ver cuál es; para esto, entramos a la opción *3.7.2 de PBX Settings* y vemos qué número flotante es. Este número puede cambiar dependiendo de cómo acomodemos nuestro plan de numeración.

UM Unit No.	Floating Extension No.	Group Name (20 characters)
1	500	Voicemail 1

UM/VM Unit No.	Floating Extension No. (TIE)	Group Name (20 characters)
1		
2		

9. Para comprobar si esta correcta la configuración, haga un mail testing desde la pbx. Entraremos en *Maintance>Utility>Email Notification>Test Email*, escribimos el correo de destinatario y damos clic en *Execute*, inmediatamente saldrá un mensaje y verificamos en su correo para la prueba de confirmación de correo. Si no llega a su bandeja del correo, verifique la configuración de la dirección de servidor de correo.