

GUÍA PARA ACTIVAR SVM (BUZÓN SIMPLIFICADO) EN EL CONMUTADOR NS500.

En este documento se explica el procedimiento para habilitar el buzón SVM en los conmutadores NS-500.

Requisitos:

- 2 horas de grabación por defecto que cuenta el equipo

Activación del SVM

Para activar este buzón no se requiere nada adicional, solo se requiere grabar el saludo personal en cada extensión.

Primero grabar el mensaje del buzón de la extensión.

*381


Después nos vamos al menú *5 - Optional Device - 3 Voice Message - 3 SVM*

Verificamos cual es el numero flotante de la extensión, que por default es el 591.

Después efectuamos un desvío de nuestra extensión a este número flotante 591, por ejemplo, para el desvío Sin Respuesta, la función es:

***7104 591 #**

*Para escuchar los mensajes, desde nuestra extensión solo descolgamos, marcamos al número flotante, de este ejemplo fue el 591, y escucharemos un mensaje que nos guiará en el menú del buzón.



2.- Tabla de función de usuario para habilitar un desvío hacia el buzón.

To set/cancel

