



## ACTUALIZACIÓN DE GABINETES

### PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LOS GABINETES KX-NS500 Y KX-NS520


En este documento se explica el procedimiento de actualización de un sistema KX-NS500. El procedimiento aplica para el gabinete principal KX-NS500 como para las expansiones KX-NS520.

***AVISO IMPORTANTE:** En caso de contar con gabinetes de expansión KX-NS520, es mandatorio actualizar primero éstos, antes de actualizar el gabinete principal KX-NS500. En caso de no hacerlo en este orden, podemos perder la comunicación con la expansión y nos imposibilitaría su correcta actualización.*


- 1.- En el menú *PBX Configuration – 1.Configuration – 1-Slot*, pasar el puntero del mouse por el botón de *System Property* y del menú desplegable elegir la opción *Site*.




2.- En la pantalla que nos abre revisaremos que versión tiene en el renglón marcado como *PBX Version*.



3.- En las opciones de *Maintenance*, abrimos el menú de *System Control – 1.Program Update – Download Program File – 1.Manual*, seleccionamos *Local PC* y en el botón de *Examinar* seleccionamos la ruta donde tengamos el archivo de actualización, y hacemos clic en *Execute*.



4.- Ahora entramos a la opción de *Update Program File* y seleccionamos la opción que dice *Immediately* (1), verificamos que el archivo con la actualización se haya subido correctamente (2), en seguida seleccionamos la unidad que vamos a actualizar (3) y en la parte inferior de la pantalla seleccionamos los botones de *Apply* *Execute*. El sistema nos manda un aviso de que el proceso durará aproximadamente 15 minutos.



5.- Una vez restablecido el sistema, verificamos que el PBX tenga la versión actualizada.

