

## **DID Number Transformation**

---

Estos pasos son útiles en caso de que los DID's no correspondan a la numeración de las extensiones y queremos que un DID determinado timbre en cierta extensión.

- 1.- Entrar al programa **135 (DID Number Conversion Selection)** y verificar que esté como **Transfer Table**.
- 2.- En el programa **136 (DID / DDI Number Assignment)** poner en cada localidad los DID's. Ejemplo: 001: No.DID (5300)
- 3.- En los programas **137-138 (DID / DDI Extension – Day / Night)** ponemos la extensión donde va a timbrar el DID. Ejemplo: 001: No. de Ext. (120)
- 4.- En el programa **139 (DID / DDI Extension Name Set)** podemos ponerle el nombre al DID para cada extensión.